

ATRIS



Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 24V



Do bram sekcyjnych i wahadłowych o powierzchni maksymalnej 15 m²

Dostępny w wersjach 700 N i 1000 N



- Dokładne i bezpieczne działanie z enkodermem
- Sygnalizacja akustyczna podczas zamykania automatycznego
- Panel kontrolny posiadający klawiaturę i ekranu LCD
- Obszar z podłączeniami dostępny za pomocą praktycznego okienka
- Minimalne pobór energii podczas stand-by (<0,5 W)
- Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za pomocą dodatkowej baterii B-PACK
- Funkcjonowanie z użyciem panelów fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC
- Programowanie za pomocą 4 przycisków i ekranu
- Szybkie menu do szybkiego programowania urządzenia
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2








- Wejście dla fotokomórek lub krawędzi bezpieczeństwa
- Wejście dla zewnętrznego przycisku start
- Wejście dla zewnętrznego przycisku stop
- Wyjście dla oświetlenia 24V (zaleca się stosowanie oświetlenia migającego)
- Zapamiętywanie czasu, zwalniania oraz siły zarówno podczas otwierania, jak i podczas zamykania
- Funkcja wykrywania przeszkód
- Łącznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis	24V Maksymalna siła 700N	24V Maksymalna siła 1000N	24V Maksymalna siła 1000N (szybki napęd)
MODEL	ATRIS-700	ATRIS-1000	ATRIS-1000-F
KOD	25C015	25C016	25C021
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Moc ponierania max (W)	100	160	160
Wchłanianie podczas stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Powierzchnia bramy (m ²)	< 10	< 15	< 14
Maksymalna siłą (N)	700	1000	1000
Szybkość maksymalna (cm/s)	12	12	20
Temperatura (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Cykl pracy (%)	30	30	30
Stopień ochrony (IP)	20	20	20
Ciężar napędu (Kg)	12	12	12

AKCESORIA



				
11B047 ▪ MR2	161221 ▪ BT01	161225 ▪ V2KNX-01	161217 ▪ LUX2+	161212 ▪ B-PACK
Moduł odbiornik wtykowy 433,92 MHz. Dostępny również w wersji 868,30 MHz (kod 11B048)	Moduł bluetooth ADI do zarządzania centralą za pomocą aplikacji V2app	Moduł ADI do podłączenia centrali do sieci KNX	Moduł ADI do zarządzania oświetleniem, sygnalizacją świetlną, hamulcem elektrycznym	Bateria zapasowa z zintegrowaną ładowarką
				
162504	162537			
Ramię dostosowujące dla bram wahadłowych z przeciwwagą	Zestaw odblokowujący z zewnątrz z kluczem			

PROWADNICA ZAMONTOWANA



KOD	TYP	DŁUGOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY	
			Brama sprężynowa	Brama wahadłowa z przeciwwagą
162519	catena	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	catena	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	catena	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	catena	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm
162531	cinghia	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162534	cinghia	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162535	cinghia	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

ATRIS ZESTAWY

			
Przykładowe zestawy	PHOX2	MR2	KOD Zestaw
Kit ATRIS-700-433	■ ■	■	32B042
Kit ATRIS-700-868	■ ■	■	32B043
Kit ATRIS-1000-433	■ ■	■	32B044
Kit ATRIS-1000-868	■ ■	■	32B045